吊バンドレンチ

■使用目的

各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ ナットの着脱作業に使用します。

■仕 様

品番	ソケット	スパナ	全長(mm)	重量 (kg)
HR-1013	10 - 13	12	155	0.21
HR-1014	10 · 14	12	155	0.22

■安全上のご注意


▲ 注意

- ①この収扱説明書に記載された使用目的及び仕様の範囲でご使用ください。 工具を改造しないでください。加熱、加工などにより強度が著しく低下し確 損の原因となるばかりか、事故を誘発するおそれがあります。
- ②ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
- ③パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
- ④ハンマー代わりに使用しないでください。
- ⑥ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
- ⑥錆付いたポルト、ナットの緩め作業など過大なトルクがかかる使用はしないでください。
- ⑦工具は常に点検を行い、割れ、変形、厚耗、欠けなどの損傷のある状態で使用しないでください。

■操作方法

- ①ボルト、ナットに適応する吊バンドレンチを使用してください。
- ②ソケットを使用する時は、ソケットの奥までボルト、ナットを入れてく ださい。締付、緩め方向に合わせて爪を切り替えてください。
- ③スパナを使用する時は、スパナの奥までナットを入れてください。

圏各部の名称





T4989065107014



台辑



ブリスター PVC

松阪商事株式会社

東大阪市本庄西2丁目3番46号 TEL(06)6747-6921 FAX(06)6747-6926

株式会社 松阪鉄工所